



HERRAMIENTA ELÉCTRICA DE FLEJADO POR BATERÍA SR-96A



La flejadora SR-96A está diseñada para el flejado de productos con fleje de PP y PET mediante la aplicación de **fuerzas de tensión elevadas** sobre bultos, paquetes o cargas paletizadas sobre base de madera.

Posee la **más reciente y exclusiva tecnología de motores sin escobillas** para mayor durabilidad y minimizar el mantenimiento del aparato, así como un **diseño especial y único de la pletina inferior de agarre de la rueda de tensión** para ofrecer el máximo partido en tareas de flejado a elevadas tensiones de fleje.

Su **función de tensión automática de fleje** permite la utilización de solamente una mano y la breve pulsación del botón de tensión para que el aparato aplique la tensión seleccionada por sí solo, sin necesidad de mantener dicha pulsación prolongadamente.

Para **paquetes delicados o aplicación de fuerzas de tensión bajas**, posee la opción SOFT la cual procederá a aplicar una fuerza de tensión adecuada y ajustada con el único objetivo de no dañar los bultos con el flejado.

Dotada de **batería de última generación con base en Litio-Ion de 18V y 3,0 mAh** lo cual proporciona numerosas ventajas tales como, sin efecto memoria (pérdida de capacidad), mayor capacidad de números de flejado por carga, no se descarga con el tiempo, etc.

Características Técnicas:

	16011SR96A
Dimensiones máquina	330 x 150 x 125 mm. (l x an x al)
Peso con batería	3,6 Kg.
Ancho fleje	15 a 19 mm.
Espesor fleje	0,8 a 1,3 mm.
Fuerza de tensión	40 a 400 Kg.
Batería Litio-Polímero	18 V - 3,0 Ah.
Cargador	30 minutos por carga
Flejadas por carga*	200 - 300 (PET)
Vida del cargador	2.000 cargas aprox.

*(Depende de la sección del fleje y tiempo de recogida)



Panel táctil programable de innovador diseño con indicador auditivo y digital para los ajustes:

- Tiempo de sellado.
- Nivel de tensión de fleje.
- Modo de operación.
- Nivel de carga de batería.
- Tipo de fleje a utilizar.

El suministro inicial comprende los siguientes componentes:

- ✓ 1 ud. aparato SR-96A.
- ✓ 1 ud. cargador de batería.
- ✓ 1 ud. batería eléctrica.

Opcionales:

- **Batería de repuesto**
- **Cargador adicional**